
◆热电阻温度隔离信号变送器◆



特点

- ◆ 测量：Pt100（-100~650℃）、Cu50（-50~100℃）等
- ◆ 精度:±0.2%R.O.或±0.5%R.O.
- ◆ 隔离方式：输入、输出、电源三方完全隔离，抗干扰能力强
- ◆ 输出：0~5V、0~10V、1~5V、2~10V、4~20mA、0~20mA 等
- ◆ 工作电源：AC/DC24~265V
- ◆ 体积轻巧、外形美观、35mm 标准导轨安装、装卸方便


概述


SRTS 隔离信号变送器/安全栅是在自动化控制系统中对各种工业信号进行变送、转换、隔离、传输、运算的仪表，可与各种工业传感器配合，取回参数信号，隔离变送传输，满足用户本地监视远程数据采集的需求。广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS 等工业测控系统，用来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能，增加系统适用性和现场环境的可靠度。


技术参数

精度	±0.2%或±0.5%
工作环境	0~50℃/小于 95%相对湿度（无冷凝状态）
贮存环境	-20~70℃/小于 70%相对湿度
工作电源	AC220±10%，50Hz DC12V，24V±20%…
电源消耗	约 4VA
耐压强度	AC2KVrms/min
满刻度校准	≤10%of R.O.
零点校准	≤5%of R.O.
响应时间	≤400msec.
安装	35mm 标准导轨、底座螺钉安装
隔离	输入/输出/电源/外壳
输入范围	电压 0~600Vdc 电流 0-20mA
输出电压	0~10Vdc(负载电阻＝输入电压/10mA)
输出电流	4~20mAdc（负载电阻＝10V/输出电流）
输出波纹	≤0.5% of 峰峰值
尺寸	80（D）×25（W）×74（H）mm
重量	约 200 克

外型尺寸、接线图







安装注意事项

1. 确认规格贴纸上所标示规格与所订购是否相同。
2. 输入交流电压是否在规格范围内。
3. 注意工作电源是否正确并接正确端子；请务必根据变送器接线图接线。
4. 本使用说明中的内容如与网站、样本等资料有不符之处，以本说明书为准。

产品保固说明

⊙本说明书并非此类产品通用说明书，内容如有变动，恕不另行通知。产品所附说明书均与产品规格一致。

⊙客户正常使用本产品，自购买日期开始壹年内，本公司免费提供保修服务。

⊙技术支持:0512-62929205